



KOMPAKTER HIGH-END STEREO NETZWERK/CD/DAB/FM-RECEIVER
MIT 150 WATT MAXIMAL-AUSGANGSLEISTUNG IN HI-RES QUALITÄT





**Hi-Res
AUDIO**

KOMPAKTER HIGH-END
STEREO NETZWERK/CD/DAB/
FM-RECEIVER MIT 150 WATT
MAXIMAL-AUSGANGSLEISTUNG
IN HI-RES QUALITÄT

- Verstärker und Digital/Analog-Wandler in zertifizierter Hi-Res Qualität
- MAGNAT STREAMING App steuert Musik-Streaming (Spotify™), Internet-Radio und Multiroom Funktionen
- Hochwertiges CD-Laufwerk mit Präzisions-Lasereinheit und DAB+, FM-Tuner mit großem Senderspeicher
- Bluetooth®-4.1 Streaming mit High-End Audiostandard Qualcomm® aptX™
- Digital-Eingänge (z. B. für TV-Direktanschluss) sowie zusätzliche Analog-Eingänge und Subwoofer-Ausgang
- Stabiles Vollmetallgehäuse mit Frontplatte und Bedientknöpfen aus massivem Aluminium



CD-SPIELER:

- Wiederholfunktion (Titel/CD)
- Zufallswiedergabefunktion
- Titelprogrammierung (bis zu 99 Titel)
- Wiedergabe von CD-Audio, MP3 und WMA
- Unterstützt CD-Text und ID3-Tag

FM/DAB-TUNER:

- DAB/DAB+-Digitaltuner
- UKW-Tuner
- RDS/Radiotext-Funktion
- Je 40 frei programmierbare Senderspeicher für DAB/DAB+ und UKW
- Sendersuchlauf (DAB)
- Automatische Senderabstimmung (UKW)

NETZWERK FUNKTIONEN:

- Internet-Radio
- Audiostreaming über Spotify™
- DLNA-Audiostreaming
- Multiroom Funktionen
- Eigene MAGNAT STREAMING APP zur komfortablen Steuerung der Netzwerk Funktionen

VERSTÄRKER UND NETZTEIL:

- Zwei analoge Hochpegelgänge
- Zusätzlicher 3,5-mm-Audioeingang an der Front für portable Geräte
- Digitale Eingänge (1x optisch und 1x koaxial) für Abtastraten bis 192 kHz/24 Bit, High-Res zertifiziert
- Bluetooth®-4.1-Eingang unterstützt den High-End-Audiostandard Qualcomm® aptX™
- Analogausgang zum Anschluss eines aktiven Subwoofers
- Record-Out-Festpegelausgang
- Kopfhörerausgang mit 6,3-mm-Klinkenbuchse
- Ausgangsleistung von 35 Watt (Sinusleistung pro Kanal an 4 Ohm)
- Großzügig dimensioniertes Netzteil
- Streufeldarmer Toroidal-Transformator
- Standby-Netzteil für geringe Standby-Leistungsaufnahme

WEITERE AUSSTATTUNGSMERKMALE:

- Stabiles Vollmetallgehäuse mit massiver, gebürsteter Aluminiumfront
- Bedienelemente aus massivem Aluminium
- Stabile Gerätefüße mit dämpfender Gummieinlage
- Gut ablesbares, zweizeiliges Klartext-Display mit einstellbarer Helligkeit (3 Stufen)
- Systemfernbedienung zur Steuerung aller Funktionen





MC 200

Kompakter High-End Stereo Netzwerk/CD/DAB/FM-Receiver mit 150 Watt
Maximal-Ausgangsleistung in Hi-Res Qualität

TUNER:
FREQUENZBEREICH UKW
87.5 – 108 MHz

FREQUENZBEREICH DAB/DAB+
174.928 – 239.2 MHz (Band III)

EMPFINDLICHKEIT UKW
-108 dBm

EMPFINDLICHKEIT DAB/DAB+
-100 dBm

CD-SPIELER:
ABSPIELBARE FORMATE
CD-Audio, CD-R, CD-RW, MP3, WMA

VERSTÄRKER:
AUSGANGSLEISTUNG
Nennleistung:
20 Hz – 20 kHz, THD < 1.0%, 4 Ω 2 x 35 W
20 Hz – 20 kHz, THD < 1.0%, 8 Ω 2 x 25 W
Impulsleistung: 1 kHz, 4 Ω 2 x 75 W

FREQUENZGANG
CD/Aux/Line 10 Hz – 80 kHz (-3,0 dB)
20 Hz – 20 kHz (+/-0,5 dB)

GERÄUSCHSPANNUNGSABSTAND
CD/Aux/Line 98 dB (A)
Digital inputs -

EINGANGSEMPFINDLICHKEIT
Aux/Line 470 mV/100 kΩ

DIGITALE EINGÄNGE
1x optisch (Toslink™)
1x koaxial (Cinch)
Unterstützte Abtastfrequenzen: 44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz
Unterstützte Bit-Tiefen: 16/24 Bit

BLUETOOTH® EINGANG
Bluetooth® 4.1 / Qualcomm aptX®

NETZWERK EINGANG
WLAN: 2.4 GHz, 802.11 b/g/n, WPA2, 300Mbps
(bis zu 192 kHz/24 Bit)
LAN: RJ45
Unterstützte Formate: MP3, WMA, AAC, FLAC, APE, WAV
Steuerung über MAGNAT STREAMING APP (erhältlich für iOS und Android)
Network-Player, DLNA-Player, Internet Radio, Multiroom Funktionalität

BETRIEBSFREQUENZ
2402 - 2480 MHz

MAX. AUSGESTRAHLTE LEISTUNG GEMÄß EN 62479
15,73 dBm

MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME
Maximal: 130 W, Standby: < 0,5 W

AUSFÜHRUNG
Schwarz

ABMESSUNGEN (BxHxT)
Hauptgerät: 277 x 132 x 330 mm
Inkl. Bedienelemente und Anschlussklemmen: 277 x 132 x 370 mm
Fernbedienung: 45 x 175 x 20 mm

GEWICHT
5,8 kg

ART.NR. / EAN
149 522 / 40 18843 49522 4

LIEFERUMFANG
MC 200 Receiver
Fernbedienung inkl. Batterie
FM/DAB Wurfantenne
Netzkabel
Ausführliche Bedienungsanleitung

